



## Impresora multifunción LED color compacta

**MFC-L3740CDW**



IMPRESIÓN



ESCANEADO



COPIA



FAX



5GHz

WIFI

[www.brother.es](http://www.brother.es)

## Impresora Multifunción láser LED color.

La MFC-L3740CDW está diseñada para ofrecer documentos de alta calidad con un equipo compacto y silencioso sin comprometer la velocidad.

La generosa capacidad de la bandeja de papel y el alimentador automático de documentos te permiten realizar varias tareas a la vez con facilidad y mantener tu oficina en perfecto funcionamiento.

### MFC-L3740CDW



### Características principales:

- Imprime hasta 18 páginas por minuto
- Doble cara automática de impresión, hasta 7 caras por minuto
- Escanea hasta 21 imágenes por minuto<sup>3</sup>
- Pantalla táctil a color de 8.8cm
- Gigabit Ethernet, WiFi 5GHz y USB
- 512MB de memoria interna
- Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 hojas<sup>11</sup>
- Bandeja de entrada con capacidad para 250 hojas<sup>11</sup>
- Disponible tóner de gran capacidad de hasta 3.000 páginas (BK) y 2.300 páginas (CYM) <sup>8</sup>

### Silenciosa

Imprime en silencio sin renunciar a la velocidad ni a la calidad. La MFC-L3740CDW imprime páginas a todo color de forma rápida e impecable sin dejar de ser más silenciosa que una conversación de oficina media, lo que hace que este dispositivo sea perfecto para el trabajo en casa o en una oficina.

### Ahorra tiempo

La MFC-L3740CDW está diseñada con la tecnología de impresión LED de alta calidad que garantiza una impresión impecable y profesional en todo momento. Su bandeja de entrada y salida de papel de alta capacidad que le permite imprimir durante más tiempo. Con su alimentador de documentos podrás ahorrar tiempo, permitiéndote dedicarte a realizar otras tareas.

### Sin esfuerzo

Haz tu día más fácil y tu impresión sin esfuerzo, con una sencilla configuración con conexión rápida conexión Ethernet, WiFi 5GHz o USB. La MFC-L3740CDW es muy fácil de manejar gracias al menú de fácil navegación de la pantalla táctil en color de 8,8 cm. Benefíciate de la posibilidad de crear accesos directos personalizados en la pantalla táctil para las funciones más utilizadas.

## Diseñada para ser segura

Para seguir el ritmo de la legislación en constante evolución sobre privacidad y seguridad de los datos, nuestros dispositivos ofrecen las últimas funciones de seguridad estándar del sector para proteger tus datos de forma segura. Nuestros expertos en seguridad investigan continuamente nuevas mejoras en productos, soluciones y servicios para garantizar de forma proactiva que todos nuestros productos sean "seguros por diseño".

La MFC-L3740cdw utiliza seguridad de triple capa a nivel de dispositivo, red y documento. Esto ofrece una mayor tranquilidad y garantiza que la integridad de los datos se mantiene en todo momento.

## Imprime desde cualquier parte



Con Brother Mobile Connect, puedes utilizar tu impresora Brother desde tu dispositivo móvil. Imprime y escanea documentos sobre la marcha y solicita consumibles originales Brother directamente desde tu domicilio. También puedes personalizar las funciones que utilices con más frecuencia y desbloquear una forma revolucionaria de imprimir desde tu dispositivo móvil.

Descarga la aplicación en tu dispositivo móvil para empezar.



## General

### Tecnología

LED electrofotográfico

### Memoria

512MB

### Panel de control

Pantalla táctil a color de 8,8cm

### Interfaz local

Hi-Speed USB 2.0

### Red inalámbrica

2.4GHz y 5GHz

### Red cableada

Ethernet Gigabit

### Contenido de la caja

Equipo, tóneres dotacionales, tambor, cinturón de arrastre, recipiente de tóner residual, cable de alimentación, guía de configuración rápida, tarjeta de garantía

## Impresión

### Velocidad impresión (A4)

1 cara:

18 páginas por minuto

2 caras:

7 caras por minuto

### FPOT

(Tiempo de impresión 1ª página)

Menos de 15,0 segundos

### Modo silencioso

Sí

### Resolución

Hasta 600 x 600 ppp

### Lenguajes de impresión

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL Class 3.0), BR-Script3, PDF Version 1.7

### Fuentes embebidas (PCL)

73 fuentes escalables, 12 fuentes bitmap

### Códigos de barras embebidos (PCL)

16 códigos de barras\*  
\*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet) EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

### Fuentes embebidas (Postscript)

66 fuentes escalables

## Funciones de impresión

### Impresión N en 1

Reduce hasta 25 páginas en una sola página.

### Impresión de póster

Amplía una página a póster utilizando 2x2, 3x3, 4x4 o 5x5 páginas

### Modo Ahorro de tóner

Utilice el modo de ahorro de tóner para reducir el consumo de tóner sin afectar a la velocidad de impresión.

### Impresión de Marca de agua

Incluye una marca de agua en los documentos, con un logo, texto predefinido o con uno definido por el usuario

### Impresión ID

Añade una identificación a los documentos impresos (fecha y hora, mensaje corto personalizado o nombre de usuario del PC)

### Perfiles de impresión

Almacena los ajustes favoritos del controlador como perfiles para poder recuperarlos fácilmente

### Impresión directa

Imprime directamente desde una memoria USB. Formatos soportados incluyen: PDF 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creado con el controlador del modelo de la impresora), TIFF (escaneado con un equipo Brother)

### Impresión a 2 caras manual

Impresión manual a 2 caras (recomendado para soportes no compatibles con la impresión a 2 caras automática)

### Impresión inversa

Girar el contenido de un documento impreso en 180°

### Aviso trabajo completado

Se puede configurar un envío de notificación al ordenador cuando el trabajo se termina de imprimir

### Impresión segura

(Secure Print)  
Protege los trabajos de impresión con un código PIN de 4 dígitos, que solicitará la impresora para poder imprimirlos

### Universal Print (Microsoft 365)

Imprime sin esfuerzo con la compatibilidad nativa de las impresoras Brother con Universal Print

### Impresión de folletos

Imprime documentos en formato folleto A5 utilizando la impresión a doble cara automática o manual



## Controladores de impresión

### Windows

Windows 11  
(Ediciones 32 y 64 bit)  
y superiores

### macOS

La impresión a través de macOS requiere el uso de AirPrint. No se proporcionan controladores para Mac.

### Linux

CUPS, LPD/LPRng  
(entorno x86/x64)

### ChromeOS

Soporta la impresión nativa de ChromeOS

### Controlador PCL

PCL6 (Standard)

### Controlador de impresión universal

Controlador para Windows que permite imprimir en cualquier impresora láser Brother conectada en red o en local

Visita [support.brother.com](http://support.brother.com) para ver la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes..

## Manejo del papel<sup>11</sup>

### Entrada de papel

#### Bandeja estándar

250 hojas

#### Bandeja multipropósito

1 hoja

#### Alimentador automático de documentos (ADF)

50 hojas

### Salida de papel

150 hojas A4

### Impresión de sobres

Sí. Desde la bandeja multipropósito

### Tamaños de los soportes

#### Bandeja estándar

A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195 x 270mm)

#### Bandeja multipropósito

Ancho: 76,2 - 216 mm  
Largo: 116 - 355,6 mm  
Sobres: COM-10, DL, C5, Monarch

#### Alimentador automático de documentos (ADF)

Ancho: 105 - 215,9 mm,  
Largo: 147,3 - 355,6 mm

#### Cristal de escaneado

Hasta A4/Letter

#### Dúplex automático

A4

### Tipos y peso de los soportes

#### Bandeja estándar

Papel normal, fino, grueso, reciclado  
60-163g/m2

#### Bandeja multipropósito

Papel normal, fino, grueso, reciclado, Bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos, glossy  
60-163g/m2

#### Alimentador automático de documentos (ADF)

Papel normal, fino, reciclado  
64-105g/m2

#### Dúplex automático

Papel normal, fino, reciclado  
64-105g/m2

## Conexión móvil y Web

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup>

(Android / iPad / iPhone)  
Imprime desde, escanea a, previsualiza copias y comprueba el estado del equipo desde un dispositivo móvil con sistema operativo Android o iPad/iPhone

### Brother Print Service Plugin<sup>17</sup>

Imprime desde dispositivos Android sin necesidad de una aplicación dedicada.

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Permite imprimir y escanear los tipos de archivos más comunes desde cualquier aplicación compatible con AirPrint

### Mopria™<sup>17</sup>

Permite imprimir los tipos de archivos más comunes desde dispositivos con sistema operativo Android compatibles con Mopria™

### Web Connect<sup>18</sup>

Sin usar el PC, descarga para imprimir o sube documentos escaneados o faxes a: Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™, OneNote

### Brother Apps<sup>18</sup>

Escaneo a móvil, Escanear a PDF con capacidad de búsqueda, Escanear a Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel), Escaneo fácil a email y Reenvío faxes a Email/hube

## Copia

### Velocidad de copia (A4)

1 cara hasta 18 cpm (cópias por minuto)

### Resolución

Hasta 600 x 600 ppp

### FCOT

(Tiempo copia 1ª página)  
Hasta 17 segundos

### Escala de grises

256 tonos de gris (8 bit)

## Funciones de copia

### Copias múltiples/ Apilar/Ordenar

Hasta 999 copias de cada página / Apila o ordena

### Copia 2 en 1 (ID)

Permite copiar ambas caras de una tarjeta de identificación en una página A4.

### Copia N en 1

Permite al usuario comprimir 2 o 4 páginas en una sola página A4

### Ratio Ampliar / Reducir

Reduce o amplía el tamaño del documento, de 25% a 400%, en incrementos del 1%

## Escáner

### Tipo de escáner

CIS  
(Contact Image Sensor)

### Resolución desde ADF

Hasta 600 x 600ppp  
(puntos por pulgada)

### Profundidad de color

48 bit procesando color (Entrada)  
24 bit procesando color (Salida)

### Escaneado mono y color

Sí

### Resolución desde cristal de escaneado

Hasta 1200 x 1200ppp  
(puntos por pulgada)

### Escala de grises

16 bit procesando color (Entrada)  
8 bit procesando color (Salida)

### Velocidad escaneado (A4)<sup>3</sup>

1 cara:

Mono - Hasta 27hpm  
(hojas por minuto)

Color - Hasta 21 hpm  
(hojas por minuto)

### Resolución interpolada escáner

Hasta 19.200 x 19.200ppp  
(puntos por pulgada)

## Funciones del escáner

### Formatos soportados

Incluyen PDF (PDF/A, PDF seguro, PDF firmado, PDF con capacidad de búsqueda<sup>17</sup>)  
JPEG, TIFF, XPS

### Funciones estándar<sup>17</sup>

Escaneado a USB, E-mail, OCR, Imagen y Archivo

### Escaneado a red

Escaneado a carpeta de red (SMB)<sup>16</sup>, FTP, SFTP, Servidor de Email, SharePoint (On Premise)

### Funciones del escáner

Auto alinear desde ADF, Girar la imagen<sup>16</sup>, Eliminación de un color<sup>16</sup>, Corrección de caracteres<sup>16,17</sup>, Énfasis de borde<sup>16</sup>, Relleno del borde<sup>16,17</sup>, Saltar página en blanco

### Escanear a Microsoft Office

Escanear a Word (.docx), PowerPoint (.pptx), Excel (.xlsx) de Microsoft Office

### Perfiles de escaneado<sup>15</sup>

Crea hasta 25 perfiles de escaneado a red, SFTP, FTP para almacenar múltiples configuraciones de escaneo de una forma fácil

### Separación de documentos

Crea archivos escaneados basados en la separación de hojas en blanco o en un número específico de imágenes de una sola cara u hojas de papel, incluso si hay más documentos en el ADF

## Controladores del escáner

### Windows

TWAIN y WIA  
Windows 10  
(32 and 64 bit editions)

### macOS

El escaneado a través de macOS requiere el uso de AirPrint. No se proporcionan controladores para Mac.

### Linux

SANE  
(32 and 64 bit editions)

### ChromeOS

Soporta escaneado en ChromeOS de forma nativa.

Visita [support.brother.com](http://support.brother.com) para consultar la lista completa de sistemas operativos compatibles y descargar los controladores y el software más recientes.

## Fax

### Fax Modem

33.600bps (Super G3)

### Escala de grises

256 tonos de gris (8 bits) disponibles para el fax

### Recepción sin papel

Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, resolución estándar, JBIG)

### Multidifusión

Envía el mismo mensaje de fax a 250 destinos diferentes

### Transmisión de memoria

Hasta 500 páginas (ITU-T Test Chart, resolución estándar, JBIG)

## Funciones del fax

### Fax por Internet (iFax)

Enviar documentos por fax a través de Internet como archivo adjunto de correo electrónico

### Fax a servidor

Escanea un documento y envíalo por la red a un servidor de fax independiente

### Rellamada automática

Remarcación automática si el receptor está ocupado

### Índice telefónico

Listado alfabético electrónico de números almacenados de marcación rápida y grupos de marcación

### Marcación en cadenas

Permite almacenar parte de largas secuencias de marcación en diferentes números de marcación rápida

### Transmisión por lotes

Almacena en la memoria documentos para el mismo destino para enviarlos en una única llamada

### Reenvío de faxes

Envía el fax recibido en memoria a otro número de fax preprogramado

### Acceso remoto

Permite al usuario acceder remotamente al equipo y recuperar los mensajes de fax almacenados

### Sello de fax

Añade la fecha y la hora a todos los faxes recibidos

### Página de portada

Crea portadas personalizadas para los faxes salientes

### Identificación y numeración

Se imprimirá una identificación y un número de fax como cabecera de cada fax enviado

### PC Fax de envío<sup>15,18</sup> y recepción<sup>16,18</sup>

Envía y recibe faxes directamente desde el PC. Solo para monocromo

### Modo corrección de errores (ECM)

El equipo detecta errores en línea durante la transmisión y reenvía las páginas con error (Para que funcione, el equipo receptor debe compartir esta función)

### Reducción automática

Cuando recibe un documento de una sola página más largo que A4 (297 mm), el equipo reducirá automáticamente el mensaje para que quepa en una sola hoja A4

## Herramientas de administración

### BRAdmin<sup>16,17</sup>

Software de gestión de red LAN/WLAN

### Servidor Web Embebida

Software de gestión de impresión basado en web integrado en el dispositivo

### Status Monitor<sup>16</sup>

Controla el estado de tu máquina desde tu ordenador

### Driver Deployment Wizard<sup>16,17</sup>

Crea fácilmente controladores de impresión para una implantación sin complicaciones en su red

## Software

### Brother iPrint&Scan versión Escritorio<sup>15,17</sup>

Permite imprimir, escanear, enviar faxes, obtener una vista previa de fax/copia y verificar el estado del equipo desde un ordenador Windows o macOS

### PaperPort SE 14<sup>16,17</sup>

Programa de gestión e intercambio de documentos de KOFAX

### Brother Utilities

Proporciona guías de configuración, manual, preguntas frecuentes y solución de problemas, información de contacto del servicio de atención a clientes de Brother

### Configuración fácil

Acceso sencillo a controladores y software para la instalación del equipo Brother desde [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Conectividad

### Red cableada

Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)

### Red Inalámbrica

2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Modo infraestructura)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5GHz: IEEE 802.11 a/n (modo infraestructura)  
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

### Wi-Fi Direct®

Imprime de forma inalámbrica sin tener que pasar por un punto de acceso inalámbrico (admite métodos automáticos y manuales)

### Soporte de configuración inalámbrica

Wi-Fi Protected Setup (WPS))

### Aplicaciones inalámbricas

Vertical Pairing

### Móvil

Imprime o escanea desde tu dispositivo móvil con Brother Mobile Connect, Airprint, Mopria

### Interfaz local

Hi-Speed USB 2.0



## Características de seguridad

### Seguridad de red inalámbrica

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)

\*Wi-Fi Direct solo soporta WPA2-PSK (AES).

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print), SNMP Client, LDAPS, IMAP4, Syslog

### IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNMP Client, LDAPS, Web Services (Print), Syslog

### Filtro IP

Restringe qué usuarios de la red pueden o no acceder al equipo desde la red (solo IPv4)

### Impresión segura

(Secure Print)

Proteger los trabajos de impresión con un código de liberación de 4 dígitos necesario en el dispositivo para poder imprimirlos.

### Notificaciones a E-mail

Hacer que el equipo envíe automáticamente alertas por correo electrónico cuando requiera atención, como cuando el tóner está bajo o necesita ser reemplazado

### Informes a E-mail

Recibir periódicamente informes de uso por correo electrónico

### Detección automática de intrusión

Todas las impresoras Brother son seguras por diseño. Las impresoras reconocen automáticamente los ataques a la seguridad y toman medidas preventivas, incluido reiniciarse si es necesario, para garantizar que siguen siendo seguras.

### Actualizaciones de Firmware

Además de permitir las actualizaciones automáticas a la última versión, la impresora puede configurarse para no recibir versiones de firmware más antiguas, a fin de evitar que un usuario no autorizado las rebaje.

### Impresión segura en la nube

Permite la liberación de trabajos de impresión protegidos por contraseña, sin necesidad de controladores

### Bloqueo de configuración

Bloquea el acceso al panel de control de los dispositivos para mayor seguridad

### Gestión de certificados

Utilice el certificado estándar autofirmado predeterminado, cree un certificado autofirmado personalizado, una solicitud de firma de certificado (CSR) o un certificado público y una clave privada externos para la comunicación protegida en red.

### Bloqueo Seguro de Funciones 3.0

Utiliza un pin de 4 dígitos o una contraseña para identificar y autenticar a un usuario o grupos de usuarios a través de una red. Permite el control de acceso con nombre de usuario hasta 100 usuarios

### Firmware firmado digitalmente

El firmware de las impresoras y escáneres Brother está firmado digitalmente y es seguro.

### SysLog

Permite al administrador de TI acceder a una única aplicación (herramienta SIEM) para obtener actualizaciones del estado de los dispositivos con fines de auditoría a través de Syslog

### Control de acceso a la red basado en puertos

(IEEE 802.1x)

Los dispositivos Brother cumplen totalmente con este estándar, para permitir la conexión a una red protegida 802.1x EAP (Extensible Authentication Protocol)

### Restringir protocolos de red

La función de Control de protocolos permite al administrador restringir los protocolos de comunicación (por ejemplo, FTP, Telnet) según sea necesario

### Almacenamiento de registro de impresión

Permite la auditoría de un archivo de registro de impresión guardado en el servidor CIFS. Registra el ID, el tipo, el nombre, el usuario, la fecha, la hora y el recuento de páginas de cada trabajo de impresión.

## Consumibles

### Tóner dotacional<sup>8</sup>

1 x 1.000 páginas (BK)  
1 x 1.000 páginas (CMY)

### Tóner estándar<sup>8</sup>

TN248  
1.000 páginas (BK)  
1.000 páginas (CMY)

### Toner XL<sup>8</sup>

TN248XL  
3.000 páginas (BK)  
2.300 páginas (CMY)

### Tambor

DR248CL  
Aprox. 20.000 páginas  
(a un promedio de 1 página por trabajo)

### Cinturón de arrastre

BU229CL  
Aprox. 50.000 páginas  
(a un promedio de 2 páginas por trabajo)

### Recipiente tóner residual

WT229CL  
Aprox. 50.000 páginas  
(a un promedio de 5 páginas por trabajo)

## Libreta de direcciones

### LDAP

Capacidad para conectarse a una libreta de direcciones LDAP externa habilitada, como Microsoft Exchange.  
Compatible con LDAP y LDAPS

### Nº marcación rápida

300 destinos para direcciones de email y números de fax

### Grupos de marcación

Una combinación de hasta 20 grupos pueden ser almacenados para multidifusión

## Dimensiones y peso

### Con caja (Anch x Fon x Al.)

497 x 536 x 533mm - 23.30kg

### Sin caja (Anch x Fon x Al.)

410 x 444 x 401mm - 20.00kg

## Volumen de trabajo

### Volumen mensual recomendado

Hasta 3.000 páginas

## Entorno operativo

### Requisitos de energía

220-240V AC 50/60Hz

### Entorno recomendado

#### Uso:

Humedad 20-80% | 10°C-32.5°C

#### Almacenaje:

Humedad 35-85% | 0°C-40°C

## Medio Ambiente

### Consumo de energía aproximado<sup>13,23</sup>

Copia: 460W  
Copia en modo silencioso: 310W  
impresión: 460W  
Impresión en modo silencioso: 310W  
Preparada: 70W  
Reposo: 10W  
Hibernación: 0.5W  
Apagada: 0.04W

### TEC

(consumo energético medio)  
0.27 kWh/semana

### Nivel de potencia sonora<sup>12</sup>

Impresión: Mono 6.21B(A)  
Color 6.10B(A)  
Preparada: inaudible  
Modo silencioso: Mono 5.81B(A)  
Color 5.89B(A)  
Hibernación: Inaudible

### Presión sonora<sup>12</sup>

Impresión: Approx. 46.0db(A)  
Preparada: Inaudible  
Modo silencioso: 43.0db(A)

### Ahorro de tóner

Función disponible que permite reducir el consumo de tóner para obtener más páginas de sus consumibles.

### Blue Angel

Sí

### GS Mark

Sí



- 3 Velocidad del escaneado según ISO/IEC 17991
- 8 Duración estimada según ISO/IEC 19798
- 11 Calculado con papel de 80gsm
- 12 Presión acústica y nivel de potencia acústica según la norma ISO 7779
- 13 El consumo de energía apagado se mide según la norma IEC 62301 Edition 2.0
- 15 Solo con Windows y macOS
- 16 Solo Windows
- 17 Descarga opcional
- 18 Requiere conexión a internet
- 23 El consumo de energía se mide utilizando la configuración de red del método de ensayo ENERGY STAR Ver 3.1



### Trabajamos contigo para cuidar el medio ambiente

En Brother, nuestra iniciativa verde es sencilla. Nos esforzamos para asumir responsabilidad, actuar con respeto y tratar de hacer la diferencia para ayudar de forma positiva a construir una sociedad en la que el desarrollo sostenible se puede lograr. A esta iniciativa le llamamos Brother Earth. [www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Las especificaciones están sujetas a cambios si previo aviso. Brother es una marca registrada de Brother Industries Ltd. Todas las marcas y marcas registradas referenciadas en este documento son propiedad de sus respectivas compañías.

**brother**  
at your side